

Q.HOME EDRIVE-G1

COMPACT ΚΑΙ Universal,
ΚΙΝΗΤΟΣ ΥΨΗΛΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ



Ο σταθμός φόρτισης μπορεί να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει ένας μόνιμα εγκατεστημένος σταθμός φόρτισης, αλλά είναι εξαιρετικά συμπαγής και γενικής χρήσης. Το Q.HOME EDRIVE-G1 σας επιτρέπει να φορτίζετε παντού, σε οποιαδήποτε πρίζα και σχεδόν σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο.



ΕΥΚΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Ρύθμιση 5 λεπτών με χρήση της εφαρμογής smartphone μέσω WLAN



PLUG & PLAY

Εύκολη εγκατάσταση για όλες τις κοινές πρίζες στην Ευρώπη και γρήγορη αποσυναρμολόγηση χάρη στον βραχίονα τοίχου γρήγορης απελευθέρωσης.



ΑΞΙΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Υψηλή ικανότητα φόρτισης έως 22 kW με αντίστοιχο βύσμα τύπου 2. Το βύσμα τύπου 1 μπορεί να συνδεθεί μέσω προσαρμογέα.



SMART CONTROL

Σύνδεση μέσω Internet ή απευθείας μέσω hotspot, με δωρεάν εφαρμογή για λεπτομερείς ρυθμίσεις.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ COMPACT

Ο ενσωματωμένος διακόπτης ρεύματος σφάλματος εξοικονομεί την εκ των υστέρων τοποθέτηση προστασίας από διαρροή γείωσης τύπου B στην τεχνολογία κτιρίων.

Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ:



Ιδιωτικός
νοικοκυριά

Engineered in Germany

Q CELLS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διαστάσεις	150 mm × 250 mm × 90 mm
Βάρος	2,0 κιλά
Κατηγορία προστασίας	IP54
Ικανότητα φόρτισης	Τριφασικό έως 22 kW (6 A-32 A)
Εγκατάσταση	CEE red 32 Τριφασικό καλώδιο μήκους 30 cm

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Σύνδεση κουτιού φόρτισης	CEE red 32 A (3-φασικό) Με προαιρετικούς προσαρμογείς (δεν περιλαμβάνονται στην προσφορά): • CEE red 16 A (3-φασικό) • CEE blue 16 A (1 φάση, βύσμα κάμπινγκ) • Βύσμα ασφαλείας 16 A (μονοφασική, οικιακή πρίζα)
Σύνδεση οχήματος	• Πρίζα τύπου 2 με κλειδαριά (καλώδιο τύπου 2 δεν περιλαμβάνεται στην προσφορά) • Τύπος 1 με προσαρμογέα ή Τύπος 2 σε καλώδιο Τύπου 1

ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Διαμόρφωση	Μέσω εφαρμογής με smartphone
LED κατάσταση	Αμπερ και ένδειξη κατάστασης αναγνώσιμες μέσω δακτυλίου LED ή εφαρμογής
Έλεγχος πρόσβασης	Μέσω τσιπ RFID
Διακόπτης	Η ικανότητα φόρτισης ελέγχεται με το πάτημα ενός κουμπιού

